

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СЕТЯМ 0,4 КВ СНТ «ОЛЬХОВСКИЕ ХУТОРА»

Разработаны на основании «Положения об энергоснабжении СНТ «Ольховские хутора» от 21.05.2016 г.

1. Ответвление и внутренняя сеть Абонента должны соответствовать требованиям действующих Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ)
2. Максимальная разрешенная Абоненту мощность электроэнергии из расчета на один участок составляет:
для трехфазного питания 10,56 кВт (автомат 16 А на каждую фазу)
для однофазного питания 5,5 кВт (автомат 25 А на фазу)
Для защиты и ограничения максимальной допустимой мощности Абонента, на вводе устанавливается автоматический выключатель
3. Учет электроэнергии обеспечивается прибором учета с неистекшим сроком поверки и с классом точности не ниже 2.0.
4. Вводной автоматический выключатель по п. 2 и прибор учета по п. 3 должны иметь техническую возможность опломбирования токоведущих контактов.
5. Вводной автоматический выключатель по п. 2 и прибор учета по п. 3 монтируются в закрывающемся ящике класса защиты не ниже IP54 со смотровым окном. Ящик должен быть установлен на ближайшей к Абоненту опоре ЛЭП СНТ "Ольховские хутора" на высоте 1.8 м от его верхнего среза или в непосредственной близости от этого места.
6. Ответвление от ЛЭП выполняется алюминиевым проводом сечением не менее 16 мм. Провод от зажимов ЛЭП до счетчика не должен иметь разрывов, скруток и прочих повреждений.
7. Использование электроэнергии для целей отопления **НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ.**